



CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE

Tema di: ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI ED APPLICAZIONI

Un sistema di comunicazione in tecnica PCM-TDM è utilizzato per trasmettere 4 segnali analogici. Ciascun segnale oscilla in ampiezza tra $-2,5\text{ V}$ e $2,5\text{ V}$. I primi 3 segnali hanno componenti in frequenza comprese tra 400 Hz a $3,4\text{ kHz}$ mentre per il quarto segnale la banda si estende da 200 Hz a $3,7\text{ kHz}$. Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive,

1. rappresenti il sistema di comunicazione tramite uno schema a blocchi e specifichi la funzione di ognuno;
2. calcoli il periodo di campionamento dei segnali;
3. descriva il sistema di conversione A/D, determini il numero di bit necessari a garantire un errore di quantizzazione pari a $0,01\text{ V}$ e analizzi una soluzione circuitale per il dispositivo di sample/hold;
4. illustri la struttura della trama, calcoli le frequenze di cifra e trama e la durata del bit.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.